DIGITÁLIS MULTIMÉTER
METEX M-3800

Tulajdonságok

- 3½ Digites Digitális Multiméter (kijelzés: 1999), Automatikus Polaritás Kijelzés
- Feszültség és Áram Mérés AC/DC
- Ellenállásmérés
- hFe
- Szakadásvizsgálat Hangjelzéssel
- Mûszer Tartótok, Mûszerzsinór
- Magyar Nyelvû Használati Utasítás

Specifikáció

Multiméter

	Tartomány	Felbontás	Pontosság
DC V	200mV – 1000V	100µV – 1V	+ 0.5% + 1d
AC V	200mV – 750V	100µV – 1V	+ 0.8% + 3d
DC A	20µA – 20A	0.1µA – 10mA	+ 1.2% + 1d
AC A	20µA – 20A	0.1µA – 10mA	+ 1.8% + 3d
Ellenállás	200Ω - 20MΩ	0.1Ω - 10kΩ	+ 0.5% + 2d
Tranzisztor (hfe)	hFe vizsgálat		
Szakadás Vizsgálat	Szakadás vizsgálat hangjelzéssel		
Bemeneti Impedancia	10MΩ		

Információk	Méretek	88 mm (Szélesség) x 172 mm (Hosszúság) x 36 mm (Magasság)
	Kijelzõ	LCD 57 x 23 mm
	Súly	340 + 10 gramm (elemmel)
	Tartozékok	Magyar és Angol nyelvû használati utasítás, Mérõkábel, Hordtok, Tartalék Biztosíték